

DIMMER • HIMMENNIN

Classic



DIMMER

Classic

INTRODUKTION

Denna steglösa dimmer är för infälld montering och kan användas med glödlampor och elektronisk transformator. Läs hela manualen noga före montering och spara den på en säker plats för framtida behov.

OBS!

- Överskrid inte angiven max. kapacitet.
- Vrid på reglaget försiktigt.


TEKNISKA DATA

- För glödlampor och elektronisk transformator.
- 230 VAC 50-60 Hz.
- 20 – 300 W.
- IP20.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-materiel i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus.

ÖVERSIKTSBILD



1. Reglage
2. Lock
3. Ram
4. Skruv
5. Hus
6. Klo
7. Mutter

KOPPLINGSSCHEMA



INSTALLATION



FARA

Risk för elchock.
Bryt strömmen före installation.

Gör så här:

1. Dra bort reglaget (1).
2. Skruva av muttern (7).
3. Dra bort skyddslocket (2) och ramen (3).
4. Anslut kablar enligt kopplingsschemat till dimmerns bottenplatta (5).
5. Fäst bottenplattan i väggen med skruvar.
6. Placera locket (3) på ramen (2) där kablarna (5) ansluts.
7. Montera locket (3) och ramen (2) på bottenplattan så att fästskraven (6) och skruvhålen (4) hamnar rätt.
8. Skruva åt muttern (7).
9. Montera reglaget (1).

HANDHAVANDE

Vrid reglaget försiktigt medurs för att öka ljusstyrkan.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengör ramen och knappen med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inga kemiska substanser som alkohol eller tvättmedel. demontera dimmern om du ska måla väggen.

El-avfall



Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

DIMMER

Classic

INTRODUKSJON

Denne trinnløse dimmeren er produsert for innfelt montering, og den kan brukes med glødepærer og elektronisk transformator. Les hele bruksanvisningen grundig før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

OBS!

- Angitt maksimumskapasitet må ikke overskrides.
- Vri forsiktig på hjulet.


TEKNISKE DATA

- For glødepærer og elektronisk transformator.
- 230 VAC 50–60 Hz.
- 20–300 W.
- IP20.

SIKKERHETSFORSKRIFTER


Du kan selv bytte elmateriell som ledninger, pæreholdere og støpsel i flyttbare bruksartikler. Feilmontering kan medføre livsfare og brannfare. Kun elektriker kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse av eksisterende installasjon (montere fast elmateriell i eller på vegger og tak) samt bytte ut fast elmateriell i våtrom, for eksempel baderom, eller utendørs.

OVERSIKTSBILDE




1. Spak
2. Lokk
3. Ramme
4. Skrue
5. Hus
6. Klo
7. Mutter


KOBLINGSSKJEMA



Trappeomkobler



Trappeomkobler sammen med elektronisk transformator



MONTERING



FARE

Fare for elektrisk støt.
Bryt strømmen før installasjon.

Slik gjør du:

1. Fjern bryteren (1).
2. Skru av mutteren (7).
3. Fjern beskyttelseslokket (2) og rammen (3).
4. Koble kablene til dimmerens bunnplate (5) som vist i koplingsskjemaet.
5. Fest bunnplaten i veggen ved hjelp av skruer.
6. Plasser lokket (3) på rammen (2) hvor kablene (5) er koplet til.
7. Monter lokket (3) og rammen (2) på bunnplaten slik at festeskruen (6) og skruetullet (4) havner på riktig sted.
8. Skru på plass mutteren (7).
9. Monter bryteren (1).

BRUK

Vri bryteren forsiktig med urviseren for å øke lysstyrken.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Rengjør rammen og bryteren med en tørr eller lett fuktet klut. Ikke bruk kjemiske midler som alkohol eller vaskemiddel. Demonter dimmeren hvis du skal male veggen.

EE-avfall



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

HIMMENNIN

Classic

JOHDANTO

Tämä portaaton himmennin on tarkoitettu asennettavaksi upottamalla ja sopii hehkulamppujen tai elektronisemuuntajan ohjaamiseen. Lue käyttöohje perusteellisesti ennen asentamista. Säilytä se varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten.

HUOM!

- Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia.
- Käännä säädintä varovaisesti.


TEKNISET TIEDOT

- Hehkulamput ja elektronisille muuntajille.
- 230 VAC 50-60 Hz.
- 20 – 300 W.
- IP20.

TURVALLISUUSOHJEET


Käyttäjä voi vaihtaa itse siirrettävien käyttöesineiden ja pistorasioiden liitäntäjohdon, lampunpidikkeen tai pistotulpan sekä kiinteästi asennetun katkaisijan, mikäli hän osaa tehdä sen varmasti oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat asentaa uusia tai laajentaa olemassa olevia sähköjärjestelmiä (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneiden tai ulkotilojen, kiinteitä sähkökomponentteja.

TUOTTEEN OSAT



1. Säädin
2. Kansi
3. Kehys
4. Ruuvi
5. Runko
6. Kynsi
7. Mutteri

KYTKENTÄKAAVIO



ASENNUS



VAARA

Sähköiskun vaara.
Virta on katkaistava ennen asentamista.

Ohjeet:

1. Vedä säädin (1) pois.
2. Kierrä mutteri (7) irti.
3. Irrota suojakansi (2) ja kehys (3).
4. Yhdistä johdot himmentimen pohjalevyn kytkentäkaaviossa (5) näkyvällä tavalla.
5. Kiinnitä pohjalevy seiniin ruuveilla.
6. Aseta kansi (3) kehykseen (2), johon johdot (5) yhdistetään.
7. Asenna kansi (3) ja kehys (2) pohjalevyn siten, että kiinnitysruuvit (6) ja ruuvien aukot (4) tulevat oikein.
8. Kiristä mutteri (7).
9. Asenna säädin (1).

KÄYTTÄMINEN

Voit lisätä valovoimaa kääntämällä säädintä varovasti oikealle.

PUHDISTAMINEN JA HOITAMINEN

Puhdista kehys ja painike kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä kemiallisia aineita, esim. alkoholia tai pesuaineita. Irrota himmennin, jos maalaat seinän.

Elektroniikkajäte



Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).