

NORMKAPSLING KAPSLING LAITEKOTELO STANDARDKAPSLING



NORMKAPSLING

INTRODUKTION

Läs dessa instruktioner före installation.

OBS! Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation, om du säkert vet hur du skall göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-material i eller på väggar och tak), samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. badrum eller utomhus.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

1-radig mindre normkapsling för jordfelsbrytare, dvärgbrytare, ringledningstransformatorer eller andra typer av normapparater.

TEKNISKA DATA

ART. NR.	35-0064	35-0065	35-0066	35-0067
Moduler	2	4	8	12
Mått	102 x 151 x 90 mm	120 x 160 x 90 mm.	200 x 160 x 90 mm	225 x 200 x 110 mm
Material	Halogenfri plast	Halogenfri plast	Halogenfri plast	Halogenfri plast
Kapslingsklass	IP65	IP65	IP65	IP65

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

- Täckbricka för täckning av överbliven plats i normkapsling.
- Kabelgenomföring/kabelförskruvning

MONTERING

OBS! Det är viktigt att installationen görs tät med hjälp av täcklock och kabelgenomföring, annars gäller inte IP-klassningen.

- Borra kabelhål i lådan. Använd kabelgenomföring eller kabelförskruvning.
- Fäst lådan i väggen med skruvar och pluggar som lämpar sig för underlaget (medföljer ej). Dra skruvarna genom plasten vid borrhålsmarkeringarna och täck skruvarna medföljande täcklock.
- Montera apparaten i lådan. Om hålet är större än apparaten, täck med täckbricka (medföljer ej).
- Montera kåpan med medföljande skruvar i de 4 skruvhålen.

KAPSLING

INTRODUKSJON

Les disse instruksjonene før installasjon.

OBS! Du kan selv bytte elmateriell som ledninger, pæreholdere og støpsel i flyttbare bruksartikler. Feilmontering kan medføre livsfare og brannfare. Kun kvalifisert montør kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse av eksisterende installasjon (montere fast elmateriell i eller på vegger og tak) samt bytte ut fast elmateriell i våtrom, for eksempel baderom, eller utendørs.

BRUKSOMRÅDE

1-raders mindre normkapsling for jordfeilbryter, dvergbyter, ringledningstransformatorer eller andre typer normapparater.

TEKNISKE DATA

ART. NR.	35-0064	35-0065	35-0066	35-0067
Moduler	2	4	8	12
Mål	102 x 151 x 90 mm	120 x 160 x 90 mm.	200 x 160 x 90 mm	225 x 200 x 110 mm
Materiale	Halogenfri plast	Halogenfri plast	Halogenfri plast	Halogenfri plast
Kapslingsgrad	IP65	IP65	IP65	IP65

ANBEFALT TILBEHØR

- Dekkplate for tildekking av ekstra plass i normkapsling.
- Kabelgjennomføring/kabelskruer

MONTERING

OBS! Det er viktig at installasjonen tettes med dekkplate og kabelgjennomføring, ellers gjelder ikke IP-graden.

- Bor kabelhull i skapet. Bruk kabelgjennomføring eller kabelskruer.
- Fest skapet i veggen ved hjelp av skruer og plugger som er egnet for underlaget (medfølger ikke). Trekk skruene gjennom plasten ved borehullene, og dekk dem med medfølgende dekkplate.
- Monter apparatene i skapet. Hvis hullet er større enn apparatene, må de dekkkes med dekkplate (medfølger ikke).
- Monter dekselet ved hjelp av de medfølgende skruene i de 4 skrueshullene.

LAITEKOTELO

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asentamista.

HUOM! Saat tehdä itse seuraavanlaisia pieniä sähkötöitä: vaihtaa liitäntäjohtoon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutettu asentaja saa tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä vaihtaa kiinteitä sähköasennuksia kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa tai ulkona.

KÄYTTÖTARKOITUS

1-rivinen pieni laitekotelo vikavirtakytkimille, mikrokytkimille, soittomuuntajille ja muille vakiolaitteille.

TEKNISET TIEDOT

TUOTENRO	35-0064	35-0065	35-0066	35-0067
Moduulit	2	4	8	12
Mitat	102 x 151 x 90 mm	120 x 160 x 90 mm.	200 x 160 x 90 mm	225 x 200 x 110 mm
Materiaali	Halogeeniton muovi	Halogeeniton muovi	Halogeeniton muovi	Halogeeniton muovi
Kotelointiluokka	IP65	IP65	IP65	IP65

SUOSITELLUT TARVIKKEET

- Peitelevy ylimääräisten paikkojen peittämiseen laitekotelossa.
- Kaapeliläpivienti/kaapeliliitin

ASENNUS

HUOM! On tärkeää tehdä asennuksesta tiivis peitelevyn ja kaapeliläpiviennin avulla, sillä muussa tapauksessa IP-luokitus ei ole voimassa.

- Poraa koteloon reikä kaapelille. Käytä kaapeliläpivientä tai kaapeliliitintä.
- Kiinnitä kotelo seinään seinämateriaalille sopivilla ruuveilla ja tulpilla (ei sisälly toimitukseen). Kiristä ruuvit reikämerkinnät sisältävän muovin läpi ja peitä ruuvit toimitetulla peitelevyllä.
- Asenna laite koteloon. Jos reikä on laitetta suu-rempi, peitä peitelevyllä (ei sisälly toimitukseen).
- Asenna kotelo toimitetuilla ruuveilla neljän ruuvinreiän läpi.

STANDARDKAPSLING

INTRODUKTION

Læs disse instruktioner inden installation.

OBS! Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og stikkontakter samt fast installerede afbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må udføre nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere fast el-materiel i eller på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

ANVENDELSESOMRÅDE

1-rækket mindre normtavleskab til jordfejlsafbrydere, dværgafbrydere, ringeledningstransformatører og andre typer normapparater.

TEKNISKE DATA

ART. NR.	35-0064	35-0065	35-0066	35-0067
Moduler	2	4	8	12
Mål	102 x 151 x 90 mm	120 x 160 x 90 mm.	200 x 160 x 90 mm	225 x 200 x 110 mm
Materiale	Halogenfri plast	Halogenfri plast	Halogenfri plast	Halogenfri plast
Kapslingsklasse:	IP65	IP65	IP65	IP65

ANBEFALET TILBEHØR

- Dæklade til dækning af ledig plads i normtavleskab.
- Kabelgennemføring/kabelforskruning

- Monter apparatet i skabet. Hvis hullet er større end apparatet, lukkes det med et dæksel (medfølger ikke).
- Monter kappen med de medfølgende skruer i de 4 skruenhuller.

MONTERING

OBS! Det er vigtigt, at installationen gøres tæt ved hjælp af dæklade og kabelgennemføring, ellers er IP-klassen ikke opfyldt.

- Bor hul til kabler i skabet. Brug kabelgennemføring eller kabelforskruning.
- Fastgør skabet i væggen med skruer og plugs, der passer til underlaget (medfølger ikke). Stik skruerne gennem plasten ved de markerede børehuller, og dæk skruerne med den medfølgende dæklade.